

## Připojení vodního filtru pod kuchyňskou linku s použitím třícestného ventilu s keramickou kartuší – P7ak

1. roháček pro studenou vodu
2. spojovací trubička
3. T-kus
4. hadice k baterii
5. kulový ventil
6. tlaková hadička ( vstup do třícestného ventilu ) - červená
7. třícestný ventil ( Ø otvoru vrtaného do linky 23mm )
8. vstup do filtru - modrá
9. výstup z filtru – bílá

Před uvedením do dlouhodobého provozu, zkontrolujte těsnost všech spojů!

Přepínač uzavírá vodu před Dionelou. Filtrovaná voda po uzavření kohoutku přepínače několik vteřin dotéká. Při zavírání přepínače nepoužívejte sílu.

Přepínač instalujte tak, aby i v době nečinnosti směřovalo ramínko přepínače do dřezu, či do odkapávače s odtokem. V rámci vyrovnávání tlaku atmosférického a tlaku ve filtru může docházet k občasnému kapání vody z výtokového ramínka přepínače.

